

Bezpečnostní relé SNO4062K-A AC/DC24V (C)

Objednací kód: R1.188.0700.2

Provedení: **Základní jednotka**

Vhodný pro monitorování obvodů pro nouzové zastavení: **Ano**

Ano

Vhodný pro sledování optoelektronických ochranných zařízení: **Ano**

Vhodný pro sledování magnetických spínačů: **Ano**

Typ elektrického připojení: **Šroubová svorka**

Jmen. napájecí napětí AC 50Hz: **24**

Jmenovité napětí Us při DC: **24**

S odnímatelnými svorkami: **Ano**

Se startovacím vstupem: **Ano**

Se zpětnovazební smyčkou: **Ano**

Počet výstupů, bezpečnostní, bez zpoždění, s kontaktem: **2**

Kategorie podle EN 954-1: **4**

Kategorie zastavení podle IEC 60204: **0**

Šířka: **22,5**

Vhodný pro sledování polohových spínačů: **Ano**

Vhodný pro sledování ventilů: **Ano**

Vhodný pro sledování hmatových snímačů: **Ano**

Vhodný pro sledování přibližovacích spínačů: **Ano**

Možnost montáže na DIN lištu: **Ano**

Jmen. napájecí napětí AC 60Hz: **Ano**

Typ napětí pro ovládání: **AC / DC**

Vyhodnocení vstupů: **2-kanálový**

S funkcí potlačení: **Ne**

Zpoždění při návratu: **Ano**

Počet výstupů, bezpečnostní, se zpožděním, s kontaktem: **2**

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1: **E**

Výkon. úroveň dle EN ISO13849-1: **E**

Výška: **96,5**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz